

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Stampa

- Offset
- Stampa tipografica
- Serigrafia
- Rilievo a secco
- Laminatura a caldo
- Incisione laser
- Fustellatura

Raccomandazioni per la stampa Offset

- Retini fino a 80 l/cm
- Adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- Testare la stampa sullo stesso lotto di carta
- Mantenere la rimozione del sottocolore bassa quando si stampano colori intensi

Scarso assorbimento dell'inchiostro, per cui si raccomanda:

- L'uso di inchiostri ossidativi
- L'uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di fogli bassa
- Prestare attenzione durante il processo di asciugatura, tempo minimo 24 ore

Raccomandazioni per la stampa laser e inkjet

- Blocker non è adatta alla stampa laser e ink-jet nelle applicazioni d'ufficio
- Blocker non è adatta alla stampa digitale, allo stesso tempo test effettuati su diverse tipologie di macchine digitali hanno dato buoni risultati
- Per eseguire test sulle macchine digitali è necessario seguire i seguenti suggerimenti :
L'assetto della macchina deve essere in perfette condizioni e devono essere applicate le istruzioni specifiche del costruttore.
E' necessario utilizzare gli inchiostri o i toner prescritti dal costruttore.
- Quando si utilizzano sistemi a base toner, durante processi che stressano il supporto, per esempio in legatoria, può capitare che il toner si stacchi dalla carta stampata. Per ottimizzare l'adesione del toner, si consiglia di ridurre la velocità di trasmissione di circa il 50%.
- Quando si utilizzano macchine con sistema HP Indigo, la superficie della carta deve essere preimerizzata prima della messa in stampa.

Suggerimenti

- La straordinaria opacità della carta di Blocker è particolarmente apprezzata nella stampa fronte/retro e nelle grammature leggere
- Senza acidi, pH neutro

- La superficie può avere una leggera variazione a seconda delle fabbricazioni
- Le carte naturali hanno un fronte ed un retro. Si raccomanda di stampare sul fronte del foglio.
- Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc. Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non si assume alcuna responsabilità.

**Ulteriori
informazioni**

- www.gmund.com